

# 地デジ放送波監視装置

株式会社 松栄電子研究所

## 委託監視業者宅等に設置、 常時監視・通報可能

- 入力レベル、C/N値及びBER値の監視が可能
- 複数チャンネル監視可能（順番にチャンネルをスキャンする）
- SDメモリにデータ記録可能
- メール通報・センタ通報選択可能
- 複数局様共同監視可能（局様毎通報）



**TBC東北放送** 様のご指導を受け、共同開発しました！

**SDR** 株式会社 松栄電子研究所

〒470-1101 愛知県豊明市沓掛町一長田 26 番地 145  
Tel 0562-91-3511 Fax 0562-91-3512  
URL <http://www.shouei.co.jp>

## 仕様

- 地デジ入出力インターフェース
  - 【入力】1チャンネル（F型コネクタ、75Ω）
  - 【出力】1チャンネル（F型コネクタ、75Ω、入力分配出力）
- 監視項目
  - 入力レベル：-55 dBm ~ -25 dBm
  - C/N値：0~40 dB
  - BER値：A階層、B階層（ビタビ後）
- 監視アラーム
  - 前面LED表示：C/N異常、BER異常（監視アラーム閾値は任意設定可）
  - ブザー音（ON/OFF 選択可）
  - 外部へ通報：インターネットメール通報／監視センタへ通報（出荷時選択可）
- 最大入力チャンネル数：7チャンネル（20秒/Chで順番にスキャン）
- 通信回線：FOMA網、インターネット（LAN）
- 外形寸法（本体）：(W)240mm×(H)75mm×(D)180mm（突起部分を除く）
- 液晶表示器：16桁×2行、測定Ch、入力レベル、C/N値、A階層BER、B階層BER
- 電源：AC100V

定価 198,000円

## パネル詳細

